

該当機種

- ・ PCS-1 (Ver.2.43～)、PCS-11 (Ver.2.43～)
- ・ PCS-TL30、PCS-TL33、PCS-TL50
- ・ PCS-G50、PCS-G60、PCS-G70S、PCS-G70N
- ・ PCS-XA55、PCS-XG55、PCS-XL55、PCS-XA80、PCS-XG80、PCS-XG77、PCS-XG77S、PCS-XG100、PCS-XG100S、PCS-XC1
- ・ PCS-HG90

項目				機種名						
ポート番号	タイプ	機能	備考	PCS-1 PCS-TL50 PCS-G50 PCS-G70S PCS-G70N	PCS-11 PCS-TL30 PCS-TL33	PCS-XG80 PCS-XA80 PCS-G60 PCS-XL55	PCS-XG55 PCS-XA55	PCS-XG100S PCS-XG100 PCS-XG77S PCS-XG77	PCS-XC1	PCS-HG90
1720	TCP	Q.931(着信)		○	○	○	○	○	○	○
2253～2255(*1)	TCP	Q.931(発信) H.245		○ (多地点接続 ソフトウェア 無の場合)	○					
2253～2263(*1)				○ (多地点接続 ソフトウェア インストール時)		○	○			○
2253～2269(*1)									○	○
49152～49159(*1)	UDP	オーディオ/ ビデオ/ FECC/ データ会議の RTP および RTCP	対向接続および 多地点接続時の 1拠点目	○	○	○	○	○	○	○(*4)
49172～49179			多地点接続時の 2拠点目	○		○(*2)		○		○(*4)
49192～49199			多地点接続時の 3拠点目	○		○(*3)		○		○(*4)
49212～49219			多地点接続時の 4拠点目	○		○(*3)		○		
49232～49239			多地点接続時の 5拠点目	○		○(*3)		○		
49252～49259			多地点接続時の 6拠点目					○(*7)		
49272～49279			多地点接続時の 7拠点目					○(*7)		
49292～49299			多地点接続時の 8拠点目					○(*7)		
51234, 51235	TCP/UDP	自動帯域 検出用				○	○	○	○	○

ご利用になる機能により、以下のポートも使用します。

項目				機種名						
ポート番号	タイプ	機能	備考	PCS-1 PCS-TL50 PCS-G50 PCS-G70S PCS-G70N	PCS-11 PCS-TL30 PCS-TL33	PCS-XG80 PCS-XA80 PCS-G60 PCS-XL55	PCS-XG55 PCS-XA55	PCS-XG100S PCS-XG100 PCS-XG77S PCS-XG77	PCS-XC1	PCS-HG90
1719	UDP	RAS	ゲートキーパー 使用時のPCS側	○(*5)	○(*5)	○	○	○	○	○
1718 または 1719	UDP	RAS	ゲートキーパー 使用時のゲート キーパー側	○	○	○	○	○	○	○
224.0.1.41: 1718	UDP マルチ キャスト	ゲートキーパー Discovery	ゲートキーパー モードを自動に 設定時	○	○	○	○	○	○	
20, 21	TCP	FTP	ファームウェア バージョンアップ	○	○					
22	TCP	SSH	リモート制御			○	○	○	○	
23	TCP	TELNET	リモート制御	○	○	○	○	○	○	○
80	TCP	HTTP	Web制御	○	○	○	○	○	○	○
161	UDP	SNMP	リモート監視	○	○	○	○	○	○	○
5060	TCP/UDP	SIP		○	○(*6)	○	○	○	○	○

- \*1 先頭の値は、ユーザー設定も可能です。
- \*2 PCS-XL55は、多地点接続機能に対応したVer.2.40以降で使用します。
- \*3 PCS-XL55は、使用しません。
- \*4 PCS-HG90は、データ会議ポート(49158、49159、49178、49179、49198、49199)は使用しません。
- \*5 下記バージョン以降は、2253～2255から1719に変更になっています。
  - ・PCS-1 Ver.3.41～
  - ・PCS-TL50 Ver.2.41～
  - ・PCS-G50 Ver.2.50～
  - ・PCS-G70S/70N Ver.2.50～
  - ・PCS-TL30 Ver.1.30～
  - ・PCS-TL33 Ver.2.0～
 ただし PCS-11 はすべてのバージョンで 2253～2255 です。
- \*6 PCS-11 は SIP に対応していません。
- \*7 PCS-XG77S、PCS-XG77は使用しません。